

TOYOTA

COROLLA TOURING

カローラ ツーリング(年式:R1/9~現在)

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番	希望小売 価格 (税抜き)	
					型番	希望小売 価格 (税抜き)	型番	希望小売 価格 (税抜き)			
R1/9~ 現在	3BA-ZRE212W 3BA-NRE210W 6AA-ZWE211W 6AA-ZWE214W		—	× ①	—	—	—	—	—	—	—
備考	① 全車ディスプレイオーディオで取付キットがないために取付不可です。										

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考	
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11		
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104						
R1/9~ 現在	3BA-ZRE212W 3BA-NRE210W 6AA-ZWE211W 6AA-ZWE214W		純正ツイーター位置 ダッシュ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎ ⑦	◎	シート下 ◎ ⑥	
			フロントドア①	×	×	×	×	×	×								
			取付キット —	×	×	×	×	×	×	×	×						
			インナーブラケット —	×	×	×	×	×	×								
			純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			リアドア②	×	×	◎ ⑤	◎ ⑤	×	×								
			取付キット SKT-100S③	◎	◎	—	—	◎	◎	—	—	—	—	—			
インナーブラケット SKX-102S④	◎	◎	◎	◎	◎	◎											
備考	<p>① 車両の取扱説明書にフロントドアパネル・フロントドアトリム・フロントドアスピーカー等周辺の修理・取り外し・改造に関する警告があるためフロントドアスピーカーの付け替えは推奨しません。</p> <p>② 配線は図-1を参照して加工またはエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>③ 別売スピーカー取付キットSKT-100S希望小売価格3,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>④ 別売インナーブラケットSKX-102S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。</p> <p>⑤ 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1)カットした付属ブラケットを使用します。</p> <p>⑥ 装備によりスペースが無い場合があります。</p> <p>⑦ 付属のブラケット(ツイーター用)を使用して取付可能です。</p> <p>純正ツイーターを外すとドアスピーカー部には信号が流れません。純正ツイーターを使用しない場合は、純正ツイーターからコネクタを外し既存の配線はそのまま残り図-2を参照して上2本下2本同士を接続します。</p>													<p>図-1 配線側から見た状態</p> <p>図-2 配線側から見た状態</p>			